

Аккумуляторы LPL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

LPL серия - долгий режим ожидания



Аккумулятор Leoch серии LPL - долгий режим ожидания.
Специальный решетчатый сплав и высокочистое сырье обеспечивают меньшее выделение газа, меньшее количество саморазрежения, Уникальная конструкция выпускного клапана: контролирует потерю воды, предотвращает попадание воздуха и искры внутрь.

Small Size

Модель	Номинальное напряжение	20Hr	10Hr	Длина		Ширина		Высота		ТН		Вес		Терминал Тип
	V	1.75V /ячейка	1.75V/ячейка	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	кг	фунт.	
LPL4-8.0	4	8.0	7.96	102	4.02	44	1.73	95	3.7	101	4.0	1.0	2.2	T2
LPL6-6.5	6	6.5	6.46	150	5.91	34	1.3	94	3.7	100	3.9	1.3	2.8	T2
LPL6-9.0	6	9.0	8.95	151	5.94	51	2.0	94	3.7	100	3.9	1.7	3.7	T2
LPL6-11	6	11.0	10.9	151	5.94	51	2.0	94	3.7	100	3.9	2.0	4.3	T2
LPL6-18	6	18.0	17.9	157	6.18	83	3.3	125	4.9	125	4.9	3.2	7.1	T3-A
LPL12-4.5	12	4.5	4.47	151	5.94	53	2.1	93	3.7	99	3.9	1.9	4.2	T1

LPL12-4.5L	12	4.5	4.24	195	7.68	47	1.9	70	2.8	76	3.0	1.9	4.1	T1/T2
LPL12-7.0	12	7.0	6.92	151	5.94	65	2.6	93.5	3.7	99.5	3.9	2.5	5.4	T2
LPL12-12	12	12.0	11.6	151	5.94	98	3.9	95	3.7	101	4.0	3.9	8.5	T2
LPL12-18	12	18.0	17.0	181.5	7.15	77	3.0	167.5	6.6	167.5	6.6	5.7	12.6	T3
LPL12-24H	12	24.0	23.9	164	6.46	125	4.9	174	6.9	174	6.9	8.5	18.6	T12(M5)
LPL12-24	12	25.4	23.8	166.0	6.54	175	6.9	125	4.9	125	4.9	7.8	17.2	T12(M5)
LPL12-26	12	26.0	25.8	166.0	6.54	175	6.9	125	4.9	125	4.9	8.4	18.5	T3
LPL12-28H	12	28.0	26.3	164	6.46	125	4.9	176	6.9	176	6.9	9.1	20.1	T3-A
LPL12-28	12	28.0	26.3	166.0	6.54	175	6.9	125	4.9	125	4.9	8.6	19.0	T3
LPL6-100	6	104.0	100	195	7.68	170	6.7	206.5	8.1	212.5	8.4	16.5	36.4	T6-A(M8)

Middle Size and 2V Series

Модель	Номинальное напряжение	20Hr	10Hr	Длина		Ширина		Высота		ТН		Вес		Терминал Тип
	V	1.80V /ячейка	1.80V/ ячейка	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	кг	фунт.	
LPL12-38	12	40.6	38.0	197	7.76	165	6.5	170	6.7	170	6.7	13.2	29.1	T6
LPL12-45	12	45.0	42.0	197	7.76	165	6.5	170	6.7	170	6.7	14.5	32.0	T6
LPL12-55	12	59.0	55.0	229	9.02	138	5.4	210	8.3	230	9.1	17.7	39.0	T9
LPL12-60	12	63.6	60.0	260	10.24	168	6.6	210	8.3	216	8.5	20.7	44.1	T6(M6)
LPL12-65	12	68.2	65.0	348	13.70	167	6.6	178	7.0	178	7.0	21.2	46.7	T6(M6)
LPL12-70	12	75.0	70.0	348	13.70	167	6.6	178	7.0	178	7.0	24.0	52.9	T6(M6)
LPL12-75	12	80.2	75.0	260	10.24	168	6.6	208	8.2	214	8.4	22.7	50.1	T6(M6)
LPL12-90H	12	95.4	90.0	306	12.05	168	6.6	208	8.2	230	9.1	27.1	59.8	T14

LPL12-100	12	107.0	100	330	12.99	173	6.8	212	8.3	220	8.7	32.0	70.6	T11(M8)
LPL12-120	12	128.4	120	408	16.06	177	7.0	225	8.9	225	8.9	36.6	80.7	T11(M8)
LPL12-140	12	149.8	140	345	13.58	172	6.8	274	10.8	280	11.0	45.5	100.3	T11(M8)
LPL12-150	12	160.5	150	483	19.02	170	6.7	238.5	9.4	238.5	9.4	47.2	104.1	T11(M8)
LPL12-200	12	214.0	200	522	20.55	240	9.4	218	8.6	224	8.8	64.0	141.1	T11(M8)
LPL12-250	12	268.0	250	522	20.55	268	10.6	220	8.7	226	8.9	74.0	163.2	T11(M8)
LPL2-100	2	106.8	100	170	6.69	72	2.8	205	8.1	214	8.3	5.8	13.0	T6(M6)
LPL2-150	2	160.0	150	170	6.69	98	3.9	205	8.1	214	8.3	8.4	18.7	T7
LPL2-200	2	214.0	200	170	6.69	110	4.3	328	12.9	350	13.8	13.7	30.2	T11(M8)
LPL2-250	2	266.0	250	170	6.69	110	4.3	328	12.9	350	13.8	14.5	32.0	T11(M8)
LPL2-300	2	320.0	300	170	6.69	150	5.9	330	13.0	350	13.8	18.8	41.5	T11(M8)
LPL2-400	2	426.0	400	210	8.27	175	6.9	330	13.0	350	13.8	25.5	56.2	T11(M8)
LPL2-450	2	480.0	450	210	8.27	175	6.9	330	13.0	350	13.8	26.0	57.3	T11(M8)
LPL2-500	2	534.0	500	240	9.45	175	6.9	328	12.9	348	13.7	30.5	67.3	T11(M8)
LPL2-600	2	640.0	600	300	11.8	175	6.9	330	13.0	350	13.8	36.6	84.2	T11(M8)
LPL2-800	2	854.0	800	410	16.1	175	6.9	330	13.0	350	13.8	50.4	111.1	T11(M8)
LPL2-1000	2	1068.0	1000	475	18.7	175	6.9	328	12.9	350	13.8	60.0	132.3	T11(M8)
LPL2-1200	2	1280.0	1200	475	18.70	175	6.9	328	12.9	350	13.8	66.4	146.4	T11(M8)
LPL2-1500	2	1600.0	1500	403	15.87	354	13.9	339	13.3	349	13.7	96.0	211.7	T11(M8)
LPL2-2000	2	2134.0	2000	490	19.29	350	13.8	339	13.3	349	13.7	127.0	280.0	T11(M8)

LPL2-3000	2	3202.0	3000	709	27.9	350	13.8	337	13.3	347	13.7	180.0	396.9	T11(M8)
LPL2-200M	2	212	200	90	3.5	181	7.13	350	13.78	365	14.37	12.3	27.1	T11(M8)
LPL2-300M	2	318	300	124	4.9	181	7.13	350	13.78	365	14.37	17.6	38.8	T11(M8)
LPL2-400M	2	424	400	158	6.2	181	7.13	350	13.78	365	14.37	22.7	50.0	T11(M8)
LPL2-500M	2	530	500	191	7.5	181	7.13	350	13.78	365	14.37	28.3	62.4	T11(M8)
LPL2-600M	2	636	600	225	8.9	181	7.13	350	13.78	365	14.37	33.2	73.2	T11(M8)
LPL2-800M	2	848	800	303	11.9	181	7.13	350	13.78	365	14.37	44.7	98.5	T11(M8)
LPL2-1000M	2	1060	1000	370	14.6	181	7.13	350	13.78	365	14.37	56.0	123.5	T11(M8)
LPL2-1200M	2	1272	1200	440	17.3	181	7.13	350	13.78	365	14.37	65.5	144.4	T11(M8)

Model	Rated Voltage	10Hr	Length	Width	Height	TH	Weight	Terminal Type
	V	1.80V/cell	mm	mm	mm	mm	kg	
<u>LPL2-1500M</u>	2	1500	355	337	330	342	89.7	T11(M8)
<u>LPL2-1500H</u>	2	1500	282.5	230	539	549	91.5	T17(M8)
<u>LPL2-1600M</u>	2	1600	355	337	330	342	91.7	T11(M8)
<u>LPL2-2000M</u>	2	2000	476	337	330	342	118.7	T11(M8)
<u>LPL2-2000H</u>	2	2000	358	232	539	549	118.5	T17(M8)
<u>LPL2-3000M</u>	2	3000	697	340	330	342	179.1	T11(M8)

Normal

Model	Rated Voltage	20Hr	10Hr	Length	Width	Height	TH	Weight	Terminal Type
	V	1.75V/cell	1.80V/cell	mm	mm	mm	mm	kg	
<u>LPL6-180</u>	6		180	306	168	222	228	30.3	T8(M6)
<u>LPL12-40</u>	12		40	197	165	170	170	14.5	T6(M6)
<u>LPL12-90(P)</u>	12		90	330	173	213	220	27.1	T11(M8)
<u>LPL12-100(P)</u>	12		100	330	173	213	220	28.2	T11(M8)
<u>LPL12-225</u>	12		225	522	268	220	226	70.5	T11(M8)
<u>LPL12-250</u>	12		250	522	268	220	226	76.5	T11(M8)
<u>LPL2-400</u>	2		400	210	175	330	350	25.5	T11(M8)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>