

Аккумуляторы LPS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

LPS серия - солнечная энергия

Аккумуляторы Leoch серии LP обладают высоким качеством, надежностью и большим сроком службы (до 8 лет). Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.



Модель	Напряжение	100HR	10HR	Длина		Ширина		Высота	
	V	1.80V/ячейка		мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.
LPS12-38	12	38.1	33	197	7.8	165	6.5	156	6.1
LPS12-58	12	58	50	325	12.8	167	6.6	162	6.4
LPS12-105	12	104	90	306	12.0	168	6.6	208	8.2
LPS12-115	12	115	100	330	13.0	173	6.8	212	8.3

LPS12-125		12		127		110		408		16.1		177		7.0		225		8.9	
LPS12-135		12		138		120		408		16.1		177		7.0		225		8.9	
LPS12-145		12		144		125		483		19.0		170		6.7		238.5		9.4	
LPS12-170		12		173		150		483		19.0		170		6.7		238.5		9.4	
LPS12-210		12		207		180		532		20.9		207		8.1		214		8.4	
LPS12-230		12		230		200		522		20.6		240		9.4		218		8.6	
LPS12-285		12		288		250		522		20.6		268		10.6		220		8.7	
Модель	Напряжение	100HR	10HR	Длина		Ширина		Высота		ТН		Вес		Терминал					
	V	1.80V/ячейка		мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	кг	фунт.						
LPS12-7.5	12	7.5	6.5	151	5.94	65	2.6	93.5	3.7	99.5	3.9	2.5	5.4	T1/T2					
LPS12-18	12	18.4	16	181.5	7.15	77	3.0	167.5	6.6	167.5	6.6	5.7	12.6	T3					
LPS12-20	12	20.7	18	181.5	7.15	76.5	3.0	167.5	6.6	167.5	6.6	6.0	13.2	T3					
LPS12-30	12	30.0	26	164	6.46	125	4.9	176	6.9	176	6.9	9.1	20.1	T3-A					
LPS12-36	12	36.8	32	195	7.68	130	5.1	164	6.5	178	7.0	11.2	24.7	T5					
LPS6-115	6	115.0	100	195	7.68	170	6.7	206.5	8.1	212.5	8.4	16.5	36.4	T6-A					
LPS12-40	12	43.7	38	197	7.76	165	6.5	170	6.7	170	6.7	13.2	29.1	T6					
LPS12-45FT	12	46.0	40	277	10.91	106	4.2	222	8.7	222	8.7	15.1	33.3	T6					
LPS12-50	12	50.0	43	197	7.76	165	6.5	170	6.7	170	6.7	14.5	32.0	T6					
LPS12-55	12	57.5	50	257	10.12	132	5.2	200	7.9	200	7.9	17.6	38.8	T6					
LPS12-60FT	12	63.3	55	277	10.91	106	4.2	222	8.7	222	8.7	17.3	38.1	T6					
LPS12-75	12	74.8	65	348	13.70	167	6.6	178	7.0	178	7.0	21.2	46.7	T6					
LPS12-85FT	12	86.3	75	564	22.20	114	4.5	187	7.4	187	7.4	26.0	57.3	T6					
LPS12-85	12	86.3	75	260	10.24	168	6.6	208	8.2	214	8.4	24.2	53.4	T6					
LPS12-115	12	110.0	95	306	12.05	168	6.6	208	8.2	230	9.1	30.6	67.5	T14					

LPS12-115FT	12	115.0	100	508	20	110	4.3	238.5	9.4	238.5	9.4	32.0	70.6	T13
LPS12-135	12	138.0	120	408	16.06	177	7.0	225	8.9	225	8.9	36.6	80.7	T11
LPS12-145FT	12	143.8	125	551	21.69	110	4.3	288	11.3	288	11.3	41.5	91.5	T6
LPS12-160	12	161.0	140	345	13.58	172	6.8	274	10.8	280	11.0	45.5	100.3	T11
LPS12-170FT	12	173.0	150	551	21.69	110	4.3	288	11.3	288	11.3	46.6	102.8	T6
LPS12-230	12	230.0	200	522	20.55	240	9.4	218	8.6	224	8.8	64.0	141.1	T11
LPS12-285	12	287.5	250	522	20.55	268	10.6	220	8.7	226	8.9	74.0	163.2	T11
LPS2-115	2	115.0	100	170	6.69	72	2.8	205	8.1	212	8.3	5.9	13.0	T6
LPS2-170	2	173.0	150	170	6.69	98	3.9	205	8.1	212	8.3	8.5	18.7	T7
LPS2-230	2	230	200	170	6.69	110	4.3	328	12.9	350	13.8	13.7	30.2	T11
LPS2-285	2	288	250	170	6.69	110	4.3	328	12.9	350	13.8	14.5	32.0	T11
LPS2-350	2	345	300	170	6.69	150	5.9	330	12.9	350	13.8	18.8	40.4	T11
LPS2-400	2	403	350	170	6.69	150	5.9	330	13.0	350	13.8	19.3	42.6	T11
LPS2-450	2	460	400	210	8.27	175	6.9	330	13.0	350	13.8	25.5	56.2	T11
LPS2-500	2	518	450	210	8.27	175	6.9	330	13.0	350	13.8	26.0	57.3	T11
LPS2-550	2	575	500	240	9.45	175	6.9	327.5	12.9	347.5	13.7	30.0	66.2	T11
LPS2-700	2	690	600	300	11.81	175	6.9	330	13.0	350	13.8	36.6	80.7	T11
LPS2-900	2	920	800	410	16.14	175	6.9	330	13.0	350	13.8	51.8	114.2	T11
LPS2-1100	2	1150	1000	475	18.70	175	6.9	328	12.9	350	13.8	61.8	136.3	T11
LPS2-1350	2	1380	1200	475	18.70	175	6.9	328	12.9	350	13.8	68.9	151.9	T11
LPS2-1700	2	1730	1500	403	15.87	354	13.9	339	13.3	349	13.7	96.0	211.7	T11
LPS2-2300	2	2300	2000	490	19.29	350	13.8	339	13.3	349	13.7	127.0	280.0	T11
LPS2-2800	2	2880	2500	490	19.29	350	13.8	339	13.3	349	13.7	133.6	294.6	T11
LPS2-3500	2	3450	3000	709	27.91	350	13.8	337	13.3	347	13.7	180.0	396.9	T11

- Хорошая циклическая собственность. Улучшенная стойкость к перезарядке и восстановлению избыточной разрядки
- Сырье высокой чистоты: обеспечивает низкий уровень саморазряда
- Использование технологии рекомбинации кислорода: не требует обслуживания
- Более низкая плотность кислоты, избыток электролита и большее расстояние между пластинами для поддержания батареи при низкой температуре и замедление скорости коррозии сетки пластин
- Материал АБС: увеличить прочность контейнера батареи. (Огнестойкий ABS не является обязательным)
- Уникальная конфигурация группы пластин, высококачественный AGM-сепаратор и система управления батареями обеспечивают более длительный срок службы батареи
- Специальная конструкция выпускного клапана: контролирует потерю воды, предотвращает попадание воздуха и искры внутрь

- Системы зеленой энергии (солнечная, ветровая, гидроэнергетика и т. д.)
- Солнечные электростанции
- Насосные системы
- Телекоммуникационные установки
- Измерительные станции
- Лодки или буи
- Сигнальная станция
- Система съемки и картографирования



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>