

Аккумуляторы AGM VCI

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

AGM VCI серия

Аккумулятор Leoch серии VCI, не требующая обслуживания, имеет очень хорошую пусковую способность при низких температурах, очень долгий срок хранения и не требует технического обслуживания в нормальных условиях. Эти аккумуляторы производятся по стандарту технологии VCI, расходуется меньше электролита, хорошая защита от вибрации вместимость. Хорошо подходит для автомобилей, тракторов, карьерных самосвалов и стартовых машин, освещения для машиностроителей и т. д.



Номер группы	Модель	Номинальное Напряжение (V)	Номинальная ёмкость C20 (Ah)	RC (мин)	CCA (-18°C)	Габариты				удержание	Ручки	Вес	Тип терминала	
						L	W	H	TH				Терминал	Макет
						мм	мм	мм	мм			кг		
34	AGM34-55	12	55	120	650	276	168	175	196	B1	TS4	19.1±0.76	1	1
34	AGM34M-55	12	55	120	650	276	168	175	206	B1	TS4	19.3±0.77	12	1
78	AGM78DT-55	12	55	120	650	275	177.5	175	202	B1	TS4	19.5±0.78	1/20	6
31	AGM31-100	12	100	190	850	347	174	217	238	B0	TS4	31.4±0.93	13	1
	AGM31-100R-A	12	100	190	850	347	174	217	238	B0	TS4	31.4±0.93	12	1
	AGM31-100R-B	12	100	190	850	347	174	217	238	B0	TS4	31.4±0.93	12	1

Series	Model	magic eye	Rated Voltage	20hr@ 1.75V/cell	RC	CCA (-18°C)	Length	Width	Height	Weight	Cell layout	Terminal	Hold Down	Handle
			V		min	A	mm	mm	mm	kg				
BCI24	24-590	√	12	70	118	590	269	173	224	17.4	1	1	B01	TS5
BCI34	34R-520	√	12	60	98	520	268	172	205	15.6	0	1	B01	TS5
BCI34	34-520	√	12	60	98	520	268	172	205	15.6	1	1	B01	TS5
BCI34	34R-610	×	12	68	114	610	268	172	205	16.8	0	1	B01	TS5
BCI34	34-610	×	12	68	114	610	268	172	205	16.8	1	1	B01	TS5
BCI58	58-390	×	12	45	70	390	240	174	177	12.3	1	1	B01	TS5
BCI58	58-470	×	12	50	79	470	240	174	177	12.8	1	1	B01	TS5
BCI58	58R-520	√	12	55	88	520	240	174	177	13.4	0	1	B01	TS5
BCI58	58-520	√	12	55	88	520	240	174	177	13.4	1	1	B01	TS5
BCI58	58R-550	×	12	55	88	550	240	174	177	13.8	0	1	B01	TS5
BCI58	58-550	×	12	55	88	550	240	174	177	13.8	1	1	B01	TS5
BCI65	65-670	×	12	80	138	670	298	190	192	21.1	1	1	B01	TS4
BCI65	65-500	√	12	65	108	500	298	190	192	18.2	1	1	B01	TS4
BCI78	78-520	√	12	60	98	520	268	180	182	15.7	6	20	B01	TS5
BCI78	78-520	×	12	60	98	520	268	180	182	15.7	6	20	B01	TS5
BCI78	78-570	×	12	65	108	570	268	180	182	16.2	6	20	B01	TS5
BCI78	78-570	√	12	65	108	570	268	180	182	16.2	6	20	B01	TS5
BCI85	85-520	×	12	60	98	520	229	171	205	14.5	0	1	B01	TS3
BCI85	85-550	×	12	63	104	550	229	171	205	15.2	0	1	B01	TS3
BCI85	85-480	×	12	55	88	480	229	171	205	14.0	0	1	B01	TS3
BCI86	86-500	×	12	60	98	500	229	171	205	14.5	1	1	B01	TS3
BCI86	86-550	×	12	63	104	550	229	171	205	15.2	1	1	B01	TS3
G31	31AT-630	√	12	80	138	630	329	171	237	21.9	1	12	B0	TS9
G31	31T-630	√	12	80	138	630	329	171	237	21.8	1	13	B0	TS9
G31	31T-630L	√	12	80	138	630	329	171	237	21.8	0	13	B0	TS9

G31	31A-630L	√	12	80	138	630	329	171	235.5	21.8	0	5	B0	TS9
G31	31A-630	√	12	80	138	630	329	171	235.5	21.8	1	5	B0	TS9
G31	31AT-700	√	12	90	158	700	329	171	237	23.0	1	12	B0	TS9
G31	31A-750	√	12	95	169	750	329	171	235.5	23.6	1	5	B0	TS9
G31	31T-750L	√	12	95	169	750	329	171	237	23.6	0	13	B0	TS9
G31	31T-750	√	12	95	169	750	329	171	237	23.6	1	13	B0	TS9
G31	31T-750	×	12	95	169	750	329	171	237	23.6	1	13	B0	TS9
G31	31AT-800	√	12	100	180	800	329	171	237	24.2	1	12	B0	TS9
G31	31T-800	×	12	100	180	800	329	171	237	24.2	8	13	B0	TS9
G31	31A-850	√	12	105	190	850	329	171	235.5	24.8	1	5	B0	TS9
G31	31A-850L	√	12	105	190	850	329	171	235.5	24.8	0	5	B0	TS9
G31	31AT-850	√	12	105	190	850	329	171	237	25.2	1	12	B0	TS9
G31	31T-850	√	12	105	190	850	329	171	237	24.8	1	13	B0	TS9
G31	31T-925	×	12	100	180	925	329	171	237	25.1	8	13	B0	TS9
G31	31A-925	√	12	100	180	925	329	171	235.5	25.1	1	5	B0	TS9
G31	31T-950	×	12	105	190	950	329	171	237	25.7	8	13	B0	TS9
G31	31A-925	×	12	100	180	925	329	171	235.5	25.1	1	5	B0	TS9
G31	31A-950	×	12	105	190	950	329	171	235.5	25.7	1	5	B0	TS9
U1	U1R-215	√	12	17	22	215	196	132	185	7.0	0	4	B0	TS9
U1	U1L-215	√	12	17	22	215	196	132	185	7.0	1	4	B0	TS9
U1	U1L-215	×	12	17	22	215	196	132	185	7.0	1	4	B0	TS9
U1	U1R-250	√	12	20	24	250	196	132	185	7.4	0	4	B0	TS9
U1	U1R-250	×	12	20	24	250	196	132	185	7.4	0	4	B0	TS9
U1	U1L-250	√	12	20	24	250	196	132	185	7.4	1	4	B0	TS9
U1	U1L-250	×	12	20	24	250	196	132	185	7.4	1	4	B0	TS9
U1	U1R-300	√	12	23	32	300	196	132	185	7.7	0	4	B0	TS9
U1	U1R-300	×	12	23	32	300	196	132	185	7.7	0	4	B0	TS9

U1	U1L-300	√	12	23	32	300	196	132	185	7.7	1	4	B0	TS9
U1	U1L-300	×	12	23	32	300	196	132	185	7.7	1	4	B0	TS9
U1	U1R-355	√	12	29	41	355	196	132	185	8.4	0	4	B0	TS9
U1	U1L-355	√	12	29	41	355	196	132	185	8.4	1	4	B0	TS9
U1	U1L-355	×	12	29	41	355	196	132	185	8.4	1	4	B0	TS9
U1	U1L-215	×	12	17	22	215	196	132	180	7.0	1	4	B0	TS9
U1	U1R-250	×	12	20	24	250	196	132	180	7.4	0	4	B0	TS9
U1	U1L-250	×	12	20	24	250	196	132	180	7.4	1	4	B0	TS9
U1	U1R-300	×	12	23	32	300	196	132	180	7.7	0	4	B0	TS9
U1	U1L-300	×	12	23	32	300	196	132	180	7.7	1	4	B0	TS9
U1	U1R-355	×	12	29	41	355	196	132	180	8.4	0	4	B0	TS9
U1	U1L-355	×	12	29	41	355	196	132	180	8.4	1	4	B0	TS9



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>