

Аккумуляторы EN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

Затопленная EN серия (MF)

Аккумуляторы Leoch серии EN, не требуют обслуживания, имеют очень хорошую пусковую способность при низких температурах, очень долгий срок хранения. Эти аккумуляторы изготовлены по стандарту DIN, расходуется меньше электролита, хорошая защита от вибрации. Это хорошо для автомобилей, тракторов, карьерных самосвалов и пусковых установок, освещения для машиностроителей и т. д.



Номер группы	Модель	Номинальное Напряжение (V)	Номинальная ёмкость C20(Ah)	RC (мин)	ССА (-18°C)	Габариты				Удержание	Ручки	Прибл. вес	Тип терминала	
						L	W	H	TH				Терминал	Макет
						мм	мм	мм	мм			кг		
L1	6-QW-30(270)-L	12	30	43	270	207	175	190	190	B13	TS2	10.2	0	1
L1	6-QW-40(360)-L	12	40	61	360	207	175	190	190	B13	TS2	11.3	0	1
L1	54459	12	44	68	410	207	175	190	190	B13	TS2	11.8	0	1
L1	54464	12	44	68	410	207	175	190	190	B13	TS2	11.8	1	1
L1	54465	12	44	68	410	207	175	190	190	B13	TS2	11.8	1	0
L1	54466	12	44	68	410	206	174	173	173	B13	TS2	11.6	1	1

L1	6-QW-49(450)-L	12	49	77	450	207	175	190	190	B13	TS2	12.4	0	1
L2	6-QW-40(330)-L	12	40	61	330	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	12.9	0	1
L2	6-QW-40(330)-R	12	40	61	330	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	12.9	1	1
L2	6-QW-45(390)-L	12	45	70	390	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	13.4	0	1
L2	6-QW-45(390)-R	12	45	70	390	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	13.4	1	1
L2	6-QW-50(450)-L	12	50	79	450	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	13.9	0	1
L2	55530-55559-55573	12	55	88	500	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	14.5	0	1
L2	55565	12	55	88	500	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	14.5	1	1
L2	56219	12	60	98	550	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	15.1	0	1
L2	56221	12	60	98	550	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	15.1	1	1
L2	6-QW-63(570)-L	12	63	104	570	242*	175*	190*	190*	B13	TS2	15.6	0	1
L3	6-QW-54(470)-L	12	54	87	470	278*	175*	190*	190*	B13	TS6	15.5	0	1
L3	6-QW-54(470)-R	12	54	87	470	278*	175*	190*	190*	B13	TS6	15.5	1	1
L3	56618	12	66	110	560	278*	175*	190*	190*	B13	TS6	16.6	0	1
L3	57113	12	68	114	600	276	174	174	174	B13	TS6	16.4	1	0
L3	57219	12	72	122	620	278	175	190	190	B13	TS6	17.2	1	1
L3	57220	12	72	122	620	278*	175*	190*	190*	B13	TS6	17.2	0	1
L3	57545	12	75	128	640	278	175	190	190	B13	TS6	17.7	1	0
L4	6-QW-54(440)-L	12	54	87	440	314	174	190	190	B13	TS6	16.8	0	1

L4	6-QW-54(440)-R	12	54	87	440	314	174	190	190	B13	TS6	16.8	1	1
L4	6-QW-63(520)-L	12	63	104	520	314	174	190	190	B13	TS6	17.9	0	1
L4	6-QW-63(520)-R	12	63	104	520	314	174	190	190	B13	TS6	17.9	1	1
L4	6-QW-70(550)-L	12	70	118	550	314	174	190	190	B13	TS6	18.5	0	1
L4	6-QW-75(600)-R	12	75	128	600	314	174	190	190	B13	TS6	19.0	1	1
L4	6-QW-75(600)-L	12	75	128	600	314	174	190	190	B13	TS6	19.0	0	1
L4	58043	12	80	138	650	314	174	190	190	B13	TS6	19.7	0	1
L4	6-QW-80(650)-R	12	80	138	650	314	174	190	190	B13	TS6	19.7	1	1
L5	6-QW-60(460)-L	12	60	98	460	351	174	188	188	B13	TS6	18.7	0	1
L5	6-QW-65(490)-L	12	65	108	490	351	174	188	188	B13	TS6	19.2	0	1
L5	6-QW-70(520)-L	12	70	118	520	351	174	188	188	B13	TS6	19.9	0	1
L5	6-QW-80(620)-L	12	80	138	620	351	174	188	188	B13	TS6	20.9	0	1
L5	6-QW-85(660)-L	12	85	148	660	351	174	188	188	B13	TS6	21.4	0	1
L5	6-QW-85(670)-L	12	85	148	670	351	174	173	173	B13	TS6	20.6	1	0
L5	58827	12	88	154	690	351	174	188	188	B13	TS6	22.0	0	1
L5	59524	12	95	169	730	351	174	188	188	B13	TS6	22.5	0	1
L5	60038	12	98	175	770	351	174	188	188	B13	TS6	23.1	0	1
LB1	6-QW-25(250)-L	12	25	35	250	206	174	173	173	B13	TS2	9.6	0	1

LB1	6-QW-32(280)-L	12	32	47	280	206	174	173	173	B13	TS2	10.0	0	1
LB2	6-QW-40(380)-L	12	40	61	380	242*	175*	175*	175*	B13	TS2	12.1	0	1
LB2	55519	12	55	88	520	242*	175*	175*	175*	B13	TS2	13.7	0	1
LB3	6-QW-40(340)-L	12	40	61	340	276	174	174	174	B13	TS1	13.4	0	1
LB3	6-QW-50(440)-L	12	50	79	440	276	174	174	174	B13	TS1	14.5	0	1
LB3	55415	12	54	87	480	276	174	174	174	B13	TS1	15.1	0	1
LB3	6-QW-60(520)-L	12	60	98	520	276	174	174	174	B13	TS1	15.4	0	1
LB3	56420	12	65	108	570	276	174	174	174	B13	TS1	16.0	0	1
LB3	6-QW-45(390)-L	12	45	70	390	276	174	174	174	B13	TS1	14.1	0	1
LB4	6-QW-64(510)-L	12	64	106	510	314	174	174	174	B13	TS6	17.0	0	1
LB4	6-QW-72(590)-L	12	72	122	590	314	174	174	174	B13	TS6	18.0	0	1
LB4	6-QW-75(630)-L	12	75	128	630	314	174	174	174	B13	TS6	18.4	0	1
LB4	58211	12	78	135	650	314	174	174	174	B13	TS6	19.0	0	1
LB5	6-QW-55(410)-L	12	55	88	410	351	174	173	173	B13	TS6	17.1	0	1
LB5	6-QW-65(480)-L	12	65	108	480	351	174	173	173	B13	TS6	17.7	0	1
LB5	6-QW-72(550)-L	12	72	122	550	351	174	173	173	B13	TS6	19.2	0	1
LB5	6-QW-75(590)-L	12	75	128	590	351	174	173	173	B13	TS6	19.6	0	1
LB5	6-QW-80(620)-L	12	80	138	620	351	174	173	173	B13	TS6	20.2	0	1
LB5	58515	12	85	148	670	351	174	173	173	B13	TS6	20.6	0	1
LB5	6-QW-110(850)-L	12	110	201	850	394	175	190	190	B13	TS6	25.5	1	0

Series	Model	magic eye	Rated Voltage	20hr@ 1.75V/cell	RC	CCA (-18°C)	Length	Width	Height	Weight	Cell layout	Terminal	Hold Down	Handle
			V		min	A	mm	mm	mm	kg				
L0	53511	×	12	35	52	300	175	175	190	10.0	0	1	B13	无
L0	54011	√	12	40	61	350	175	175	190	10.6	0	1	B13	无
L1	54459	×	12	44	68	410	207	175	190	12.2	0	1	B13	TS2
L1	54459	√	12	44	68	410	207	175	190	12.2	0	1	B13	TS2
L1	55025	√	12	49	77	450	207	175	190	12.8	0	1	B13	TS2
L1	55025	×	12	49	77	450	207	175	190	12.8	0	1	B13	TS2
L1	55026	√	12	49	77	450	207	175	190	12.8	1	1	B13	TS2
L2	54049	√	12	40	61	330	242	175	190	12.9	0	1	B13	TS2
L2	54554	√	12	45	70	350	242	175	190	13.5	0	1	B13	TS2
L2	54550	√	12	45	70	350	242	175	190	13.5	1	1	B13	TS2
L2	55532	√	12	50	79	450	242	175	190	14.0	0	1	B13	TS2
LB3	56067	×	12	60	98	520	276	174	174	15.4	0	1	B13	TS1
LB3	56420	×	12	65	108	570	276	174	174	16.0	0	1	B13	TS1
LB3	56420	√	12	65	108	570	276	174	174	16.0	0	1	B13	TS1
LB3	57113	×	12	68	114	600	276	174	174	16.4	0	1	B13	TS1
LB3	57113	√	12	68	114	600	276	174	174	16.4	0	1	B13	TS1
LB3	57115	×	12	68	114	600	276	174	174	16.4	1	1	B13	TS1
LB3	57313	√	12	70	118	620	278	175	175	17.2	1	1	B13	TS6
LB4	56825	√	12	68	114	550	314	174	174	17.7	0	1	B13	TS6
LB4	57539	√	12	75	128	660	314	174	174	18.4	0	1	B13	TS6
LB4	58211	√	12	78	134	700	314	174	174	19.0	0	1	B13	TS6
LB5	58015	√	12	80	138	650	351	174	173	20.2	0	1	B13	TS6
LB5	58515	√	12	85	148	670	351	174	173	20.6	0	1	B13	TS6

L2	55030	√	12	50	79	450	242	175	190	14	1	1	B13	TS2
L2	55530/55559/55573	√	12	55	88	500	242	175	190	14.5	0	1	B13	TS2
L2	55565	√	12	55	88	500	242	175	190	14.6	1	1	B13	TS2
L2	55530/55559/55573	×	12	55	88	500	242	175	190	14.6	0	1	B13	TS2
L2	55565	×	12	55	88	500	242	175	190	14.6	1	1	B13	TS2
L2	56219	√	12	60	98	550	242	175	190	15.1	0	1	B13	TS2
L2	56219	×	12	60	98	550	242	175	190	15.1	0	1	B13	TS2
L2	56221	√	12	60	98	550	242	175	190	15.1	1	1	B13	TS2
L2	56221	×	12	60	98	550	242	175	190	15.1	1	1	B13	TS2
L3	55453	√	12	54	87	470	278	175	190	15.5	0	1	B13	TS6
L3	55455	√	12	54	87	470	278	175	190	15.5	1	1	B13	TS6
L3	56645	√	12	66	110	560	278	175	190	16.6	0	1	B13	TS6
L3	56646	×	12	66	110	560	278	175	190	16.6	1	1	B13	TS6
L3	57220	√	12	72	122	620	278	175	190	17.2	0	1	B13	TS6
L3	57220	×	12	72	122	620	278	175	190	17.2	0	1	B13	TS6
L3	57219	√	12	72	122	620	278	175	190	17.2	1	1	B13	TS6
L3	57219	×	12	72	122	620	278	175	190	17.2	1	1	B13	TS6
L3	57545	√	12	75	128	640	278	175	190	17.7	0	1	B13	TS6
L3	57545	×	12	75	128	640	278	175	190	17.7	0	1	B13	TS6
L3	57546	√	12	75	128	640	278	175	190	17.7	1	1	B13	TS6
L4	56518	√	12	65	108	500	314	174	190	18.0	0	1	B13	TS6
L4	57060	√	12	70	118	550	314	174	190	18.6	0	1	B13	TS6
L4	57547	√	12	75	128	600	314	174	190	19.1	0	1	B13	TS6
L4	58043	√	12	80	138	650	314	174	190	19.7	0	1	B13	TS6
L4	58043	×	12	80	138	650	314	174	190	19.7	0	1	B13	TS6
L4	58521	√	12	85	148	820	314	174	190	21.9	1	1	B13	TS6
L5	57019	√	12	70	118	520	351	174	188	19.9	0	1	B13	TS6

L5	57528	√	12	75	128	560	351	174	188	20.2	0	1	B13	TS6
L5	58025	√	12	80	138	600	351	174	188	20.5	0	1	B13	TS6
L5	58520	×	12	85	148	650	351	174	188	21	0	1	B13	TS6
L5	58827	√	12	88	154	690	351	174	188	22.0	0	1	B13	TS6
L5	58827	×	12	88	154	690	351	174	188	22.0	0	1	B13	TS6
L5	60038	√	12	98	175	770	351	174	188	23.1	0	1	B13	TS6
L5	60038	×	12	98	175	770	351	174	188	23.1	0	1	B13	TS6
L5	60044	×	12	100	179	810	351	174	188	23.5	0	1	B13	TS6
L5	60044	√	12	100	179	810	351	174	188	23.5	0	1	B13	TS6
L6	61042	×	12	110	201	850	394	175	190	25.5	0	1	B13	TS6
L6	61042	√	12	110	201	850	394	175	190	25.5	0	1	B13	TS6
LB1	54045	√	12	40	61	380	206	174	173	11.0	0	1	B13	TS2
LB1	54045	×	12	40	61	380	206	174	173	11.0	0	1	B13	TS2
LB1	54465	√	12	44	68	410	206	174	173	11.6	0	1	B13	TS2
LB1	54465	×	12	44	68	410	206	174	173	11.6	0	1	B13	TS2
LB1	54466	√	12	44	68	410	206	174	173	11.6	1	1	B13	TS2
LB1	54466	×	12	44	68	410	206	174	173	11.6	1	1	B13	TS2
LB2	54513	√	12	45	70	430	242	175	175	12.7	0	1	B13	TS2
LB2	54514	√	12	45	70	430	242	175	175	12.7	1	1	B13	TS2
LB2	54519	×	12	45	70	430	242	175	175	12.7	1	1	B13	TS2
LB2	55040	×	12	50	79	470	242	175	175	13.2	0	1	B13	TS2
LB2	55046	×	12	50	79	470	242	175	175	13.2	1	1	B13	TS2
LB2	55519	√	12	55	88	520	242	175	175	13.7	0	1	B13	TS2
LB2	55519	×	12	55	88	520	242	175	175	13.7	0	1	B13	TS2
LB2	55566	√	12	55	88	630	242	175	175	14.6	0	1	B13	TS2
LB3	55059	√	12	50	79	420	276	174	174	14.6	0	1	B13	TS1
LB3	55415	×	12	54	87	460	276	174	174	15.1	0	1	B13	TS1



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>