

Аккумуляторы HPG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

HPG серия

Аккумуляторы Leoch серии **HPG** имеют увеличенные ёмкостные и стартерные характеристики (до 40% выше в сравнении с классическими батареями), высокую производительность и долгий срок службы (до 6 лет). Батареи изготавливаются по технологии AGM Nano-Gel (сжатый электролит внутри в виде высокодисперсного нано-геля), имеют высокую виброустойчивость и улучшенный прием заряда. Аккумуляторы активированы на заводе-производителе, герметичные, могут устанавливаться в любом положении, не требуют обслуживания. Большим плюсом является то, что конструкция клемм всех аккумуляторов этой серии литевая. Применяются на всех видах мототехники как в обычных, так и в тяжелых условиях эксплуатации в диапазоне температур от -40 °C до +40 °C.



Модель	Номинальное Напряжение (V)	Номинальная ёмкость C10 (Аh)	ССА (-18 °C)	Габариты						Прибл. вес		Тип терминала
				(±2мм)			(±1/16in)					
				L	W	H	L	W	H	кг	фунт.	
HPG4-3	12	3	50	113	70	85	4 7/16	2 3/4	3 1/2	1.43	3.1	A
HPG5-3	12	4	70	113	70	105	4 7/16	2 3/4	4 1/8	1.84	4.1	A
HPG5A-3-1	12	5	75	119	59	130	4 5/8	2 5/16	5 2/16	1.91	4.2	B
HPG7-3	12	6	85	113	70	130	4 4/8	2 12/16	5 2/16	2.35	5.2	A
HPG7A-4	12	6	90	150	87	93	5 7/8	3 7/16	3 11/16	2.56	5.6	A
HPG6.5-3	12	6.5	70	139	66	102	5 2/4	2 2/4	4	2.19	4.8	B
HPG7B-4	12	6.5	85	150	65	93	5 7/8	2 9/16	3 11/16	2.31	5.1	A
HPG7D-3	12	7	90	146	60	130	5 6/8	2 6/16	5 2/16	2.41	5.3	B
HPG7D-3-J	12	7	75	146	60	130	5 6/8	2 1/4	5 1/8	2.28	5.0	B

HPG7E-4-J	12	7	60	136	75	122	$\frac{5}{1/4}$	3	4 3/4	2.56	5.6	B
HPG9-4	12	8	120	150	87	105	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{4}{2/16}$	3.07	6.8	A
HPG9A-4	12	9	100	135	75	139	$\frac{5}{3/8}$	$\frac{2}{15/16}$	$\frac{5}{8/16}$	3.07	6.8	B
HPG9B-4	12	8	115	150	68	105	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{2}{11/16}$	$\frac{4}{2/16}$	2.61	5.7	A
HPG10-3	12	10	120	135	90	145	$\frac{5}{3/8}$	$\frac{3}{9/16}$	$\frac{5}{11/16}$	3.71	8.2	A
HPG12B-4	12	10	150	150	69	130	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{2}{11/16}$	$\frac{5}{2/16}$	3.57	7.9	A
HPG12-3	12	10	180	150	87	130	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{5}{2/16}$	3.92	8.6	A
HPG12-4	12	10	180	150	87	130	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{5}{2/16}$	3.92	8.6	A
HPG14-4	12	12	200	150	87	145	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{5}{11/16}$	4.44	9.8	A
HPG14A-4	12	12	160	135	90	167	$\frac{5}{3/8}$	$\frac{3}{9/16}$	$\frac{6}{9/16}$	4.62	10.2	A
HPG14A-3	12	12	160	135	90	167	$\frac{5}{3/8}$	$\frac{3}{9/16}$	$\frac{6}{9/16}$	4.62	10.2	A
HPG14B-4	12	12	190	150	69	145	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{2}{11/16}$	$\frac{5}{11/16}$	4.18	9.2	A
HPG16-3	12	14	200	150	87	161	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{6}{5/16}$	4.77	10.5	A
HPG16-4	12	14	200	150	87	161	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{6}{5/16}$	4.77	10.5	A
HPG20-3	12	18	245	175	87	155	$\frac{6}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{6}{2/16}$	5.62	12.4	A

HPG20-4	12	18	245	175	87	155	$\frac{6}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{6}{2/16}$	5.62	12.4	A
HPG20H-3	12	18	310	175	87	155	$\frac{6}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{6}{2/16}$	6.02	13.3	A
HPG20CH-4	12	18	230	150	87	161	$\frac{5}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	$\frac{6}{5/16}$	5.63	12.4	A
HPG30-3	12	30	385	165	125	175	$\frac{6}{4/8}$	$\frac{4}{15/16}$	$\frac{6}{14/16}$	9.54	21.0	A
HPG30-4	12	30	385	165	125	175	$\frac{6}{4/8}$	$\frac{4}{15/16}$	$\frac{6}{14/16}$	9.54	21.0	A
HPGMX20-3	12	18	310	176	87	154	$\frac{6}{7/8}$	$\frac{3}{7/16}$	6 1/8	6.50	14.3	N
HPGMX30-3	12	30	400	169	131	175	$\frac{6}{5/8}$	$\frac{5}{3/16}$	6 7/8	9.90	21.8	N

Модель	Напряжение	Емкость	ОСА	Размеры						Масса		Терминал
	(В)	(10 часов)	@	мм			в					
		Ааа	(-18°C)	Л	Вт	ЧАС	Л	Вт	ЧАС	Кг	фунты	
<u>HPG4A-5</u>	12	2.3	30	113	48	85	4 7/16	1 14/16	3 6/16	0,96	2.1	я
<u>HPG4A-3</u>	12	4	55	120	70	92	4 12/16	2 12/16	3 10/16	1.59	3.5	А
<u>HPG4-3-2</u>	12	3	50	113	70	85	4 7/16	2 12/16	3 6/16	1.36	3.0	А
<u>HPG5-3-2</u>	12	4	70	113	70	105	4 7/16	2 12/16	4 2/16	1.78	3.9	А
<u>HPG7-3-2</u>	12	6	85	113	70	130	4 7/16	2 12/16	5 2/16	2.29	5.0	А
<u>HPGZ7-3-2</u>	12	6	90	113	70	105	4 7/16	2 12/16	4 2/16	2.13	4.69	А
<u>HPG7A-4-I</u>	12	6	100	150	87	93	5 14/16	3 7/16	3 11/16	2.28	5.0	А
<u>HPG7B-4-1</u>	12	6.5	90	150	66	93	5 14/16	2 10/16	3 11/16	2.30	5.07	А
<u>HPG9-4-1</u>	12	8	110	150	87	105	5 14/16	3 7/16	4 2/16	3.00	6.6	А
<u>HPG10-3-1</u>	12	10	120	133	90	142	5 4/16	3 9/16	5 9/16	3.68	8.11	А
<u>HPG12A-4-1</u>	12	10	145	150	88	105	5 14/16	3 7/16	4 2/16	3.29	7.25	А
<u>HPG12-4-P</u>	12	12	180	150	87	130	5 14/16	3 7/16	5 2/16	3.92	8.6	А
<u>HPG12E-3</u>	12	12	135	134	81	160	5 4/16	3 3/16	6 5/16	3.88	8.6	Б
<u>HPG14-4-1</u>	12	12	180	150	87	145	5 14/16	3 7/16	5 11/16	4.31	9.5	А
<u>HPG14A-3-1</u>	12	12	220	133	90	164	5 4/16	3 9/16	6 7/16	4.40	9.7	А
<u>HPG16-4-1</u>	12	14	215	150	87	161	5 14/16	3 7/16	6 5/16	5.02	11.1	А
<u>HPG20H-3-1</u>	12	18	250	175	87	155	6 14/16	3 7/16	6 2/16	5.93	13.1	А
<u>HPG20CH-4-1</u>	12	18	230	150	87	161	5 14/16	3 7/16	6 5/16	5.53	12.2	А
<u>HPG22-3</u>	12	18	230	186	82	171	7 5/16	3 4/16	6 12/16	5.55	12.2	Г
<u>HPG24-3-1</u>	12	21	320	205	87	162	8 1/16	3 7/16	6 6/16	7.00	15.4	А
<u>HPGMX20-3-3</u>	12	18	310	176	89	154	6 15/16	3 8/16	6 1/16	6.55	14.4	Н
<u>HPGMX30-3-3</u>	12	30	420	170	132,5	175	6 11/16	5 3/16	6 14/16	9.90	21.8	Н
<u>ХПГ310-4-2</u>	12	8.6	150	150	88	93	5 14/16	3 7/16	3 10/16	3.15	6.9	А
HPG12A-4-1	12	10	145	150	88	105	5 14/16	3 7/16	4 2/16	3.29	7.25	А



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>